


## RT - Pierścień ferrytowy / Ferryt pierścieniowy



### Dane techniczne:

- **Materiał ferrytu: K5B, RMS-303\***
- Rdzeń pierścieniowy może być zastosowany w transformatorach sprzęgających, cewkach balansujących i filtrujących
- Dostępne dla szerokiej gamy średnic kabli, od 0,8mm do 36mm - patrz rozmiar C w tabeli
- Używane głównie jako wielozwojowy rdzeń tłumiący
- Niestandardowe rozmiary dostępne na specjalne zamówienie
- Dla impedancji podano wartości typowe pomiarów dla jednego zwoju
- Standardowe rozmiary opakowań mogą ulec zmianie

| Symbol              | A    | B    | C    | Impedancja @25MHz | Impedancja @100MHz | Opakowanie |
|---------------------|------|------|------|-------------------|--------------------|------------|
|                     | [mm] | [mm] | [mm] | [Ω]               | [Ω]                | [szt./pcs] |
| RT-260-130-127-A5 1 | 26   | 12.7 | 13   | 74                | 125                | 50         |